



RIM-14

valkoinen | 14 W | 1230 lm
Tuotekoodi: 611884

Edullinen ketjutettava loisteputkivalaisin

LIMENTE RIM -valaisimia voidaan käyttää kaikkialla missä tarvitaan pienikokoista, edullista ja huomaamatonta valaisinta. Saatavissa kolme eri pituutta, 612 mm (14 W), 912 mm (21 W) ja 1205 mm (28 W). Jokainen valaisin sisältää kytkimen.

Pienen kokonsa ansiosta LIMENTE RIM on helposti piilotettava ja käytettävissä esimerkiksi epäsuorassa valaistuksessa kaapin päällä tai työskentelyvalona valolistan takana. Valaisin sisältää kytkimen, syöttö- ja välijohton sekä seinä- ja kattokiinnikkeet. Välijohdossa on liittimet molemmissa päissä ja johdon pituus on 24 cm (vapaa johto 13 cm + liittimet).

[Lue lisää kotisivulta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

LIMENTE RIM -valaisinta ei voi himmentää.

Asennus

RIM kiinnitetään mukana tulevien kiinnikkeiden avulla joko osoittamaan alaspäin tai vaakatasoon. Molemmissa tapauksissa loisteputki valaisee kaikkiin suuntiin.

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- loisteputkivalaisin
- kytkin
- syöttöjohto
- välijohto
- seinä- ja kattokiinnikkeet

RIM-14

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	611884
VIIVAKOODI	6430022826397
SÄHKÖNUMERO	4118802
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Työpistevalaisin
ETIM LUOKKA	EC000109
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	Loisteputki

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	612.0 x 42.0 x 22.0
ASENNUSPAIKKA	
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
RA-ARVO	> 80
ELINIKÄ	30.000 h
ENERGIALUOKKA	A
VALOVIRTA	1230 lm
HYÖTYSUHDE	88 lm/W
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	14 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Europlug pistoke
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	-
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	http://www.lapetek.fi/tuotekuvat/ao/lapetek_rim.pdf